


Fusibili di bassa tensione Cilindrici

3NW7, 3NW6 e 3NW8

Vista d'insieme



LEGENDA

- ① Base portafusibile.
- ② Fusibile cilindrico.

Basi per fusibili cilindrici 3NW7

CE ¹⁾



Poli	Esecuzione a ingombro ridotto			
	8 x 32 P = 70 mm		10 x 38 P = 70 mm	
	20 A - 400 V c.a. U.M.	32 A - 690 V c.a. U.M.	32 A - 690 V c.a. U.M.	32 A - 690 V c.a. U.M.
1P	3NW7 313	1	3NW7 013	1
1P+N	3NW7 353	1	3NW7 053	1
2P	3NW7 323	2	3NW7 023	2
3P	3NW7 333	3	3NW7 033	3
3P+N	3NW7 363	3	3NW7 063	3

¹⁾ Solo per basi 3NW7 0.

CE ¹⁾



Poli	Esecuzione standard			
	14 x 51 P = 70 mm		22 x 58 P = 70 mm	
	50 A - 690 V c.a. U.M.	100 A - 690 V c.a. U.M.	100 A - 690 V c.a. U.M.	100 A - 690 V c.a. U.M.
1P	3NW7 111	1,5	3NW7 211	2
1P+N	3NW7 151	3	3NW7 251	4
2P	3NW7 121	3	3NW7 221	4
3P	3NW7 131	4,5	3NW7 231	6
3P+N	3NW7 161	6	3NW7 261	8

¹⁾ Solo per basi 3NW7 1.

Basi per fusibili cilindrici con segnalazione ottica di intervento fusibile 3NW7

CE ¹⁾



Poli	Esecuzione a ingombro ridotto			
	8 x 32 P = 70 mm		10 x 38 P = 70 mm	
	20 A - 400 V c.a. U.M.	32 A - 690 V c.a. U.M.	32 A - 690 V c.a. U.M.	32 A - 690 V c.a. U.M.
1P	3NW7 314	1	3NW7 014	1
1P+N	3NW7 354	1	3NW7 054	1
2P	3NW7 324	2	3NW7 024	2
3P	3NW7 334	3	3NW7 034	3
3P+N	3NW7 364	3	3NW7 064	3

¹⁾ Solo per basi 3NW7 0.

CE ¹⁾



Poli	Esecuzione standard			
	14 x 51 P = 70 mm		22 x 58 P = 70 mm	
	50 A - 690 V c.a. U.M.	100 A - 690 V c.a. U.M.	100 A - 690 V c.a. U.M.	100 A - 690 V c.a. U.M.
1P	3NW7 112	1,5	3NW7 212	2
1P+N	3NW7 152	3	3NW7 252	4
2P	3NW7 122	3	3NW7 222	4
3P	3NW7 132	4,5	3NW7 232	6
3P+N	3NW7 162	6	3NW7 262	8

¹⁾ Solo per basi 3NW7 1.

Cartucce per basi 3NW7, 500 V c.a. 3NW6 e 3NW8

CE



I _n (A)	gL/gG, 500 V c.a., P.I. 100 kA c.a.				aM, 500 V c.a., P.I. 100 kA c.a.		
	Grandezze				Grandezze		
	8 x 32	10 x 38	14 x 51	22 x 58	10 x 38	14 x 51	22 x 58
0,5	-	-	-	-	3NW8 000-1	-	-
1	-	-	-	-	3NW8 011-1	-	-
2	3NW6 302-1 ¹⁾	3NW6 002-1	-	-	3NW8 002-1	3NW8 102-1	-
4	3NW6 304-1 ¹⁾	3NW6 004-1	3NW6 104-1	-	3NW8 004-1	3NW8 104-1	-
6	3NW6 301-1 ¹⁾	3NW6 001-1	3NW6 101-1	-	3NW8 001-1	3NW8 101-1	-
8	-	3NW6 008-1	3NW6 108-1	3NW6 208-1	3NW8 008-1	3NW8 108-1	-
10	3NW6 303-1 ¹⁾	3NW6 003-1	3NW6 103-1	3NW6 203-1	3NW8 003-1	3NW8 103-1	3NW8 203-1
12	-	3NW6 006-1	3NW6 106-1	3NW6 206-1	3NW8 006-1	3NW8 106-1	3NW8 206-1
16	3NW6 305-1 ¹⁾	3NW6 005-1	3NW6 105-1	3NW6 205-1	3NW8 005-1	3NW8 105-1	3NW8 205-1
20	3NW6 307-1 ¹⁾	3NW6 007-1	3NW6 107-1	3NW6 207-1	3NW8 007-1	3NW8 107-1	3NW8 207-1
25	-	3NW6 010-1	3NW6 110-1	3NW6 210-1	3NW8 010-1 ¹⁾	3NW8 110-1	3NW8 210-1
32	-	3NW6 012-1 ¹⁾	3NW6 112-1	3NW6 212-1	-	3NW8 112-1	3NW8 212-1
40	-	-	3NW6 117-1	3NW6 217-1	-	3NW8 117-1	3NW8 217-1
50	-	-	3NW6 120-1 ¹⁾	3NW6 220-1	-	3NW8 120-1 ¹⁾	3NW8 220-1
63	-	-	-	3NW6 222-1	-	-	3NW8 222-1
80	-	-	-	3NW6 224-1	-	-	3NW8 224-1
100	-	-	-	3NW6 230-1 ¹⁾	-	-	3NW8 230-1 ¹⁾

Nota: per la segnalazione a distanza dell'intervento dei fusibili, si consiglia l'utilizzo del relè 5TT3 170 (vedi pag. 52).

¹⁾ Esecuzioni a 400 V c.a. P.I. 20 kA.

Contatto ausiliario e contatti di segnalazione di intervento fusibile per basi portafusibili (3NW7) 3NW7 9

CE



Descrizione	Numero di ordinazione
Contatto di segnalazione per basi 14 x 51, da utilizzare solo con cartucce dotate di percussore	3NW7 901
Contatto di segnalazione per basi 22 x 58, da utilizzare solo con cartucce dotate di percussore	3NW7 902
Contatto ausiliario per basi 10 x 38	3NW7 903