

**Versione: 1 P - 1 P+N - 2 P
3 P - 3 P+N**

Norme di riferimento:

CEI EN 60947-3
CEI EN 60269-2

Tensione nominale:

690 V~ 50/60 Hz

Corrente nominale: 50 A

Categoria d'utilizzazione:

AC-20B

Adatti per fusibili (non forniti):

14x51 gG o aM

Sezione massima allacciabile:

25^{mm²} cavi flessibili
35^{mm²} cavi rigidi

Utilizzo in corrente continua:

690 V ~ 50 A

Funzione:

protezione delle linee e degli utilizzatori da sovraccarichi e cortocircuiti.
Assicurano la funzione di sezionamento, ma non devono essere utilizzati come interruttori di manovra

Impiego:

locali ad uso terziario industriale, quadri bordo macchina
Integrano un dispositivo che consente la piombatura o il blocco tramite lucchetto (non fornito)

I portafusibili accessoriabili possono essere equipaggiati con:

- ☐ una spia di segnalazione per visualizzare l'avvenuto intervento del fusibile,
- ☐ un microinterruttore per realizzare:

- la preinterruzione dei carichi
 - la segnalazione a distanza dell'avvenuto intervento del fusibile
 - la segnalazione a distanza dell'assenza dei fusibili
- Nota: il microinterruttore richiede l'impiego di fusibili con percussore

☐ per le caratteristiche tecniche consultare il CD del catalogo tecnico
☐ tavole di corrispondenza pag. 600



LS601

Descrizione	Caratteristiche	Largh. in ■ 17,5 mm	Imballo	Codice
-------------	-----------------	------------------------	---------	--------

Portafusibili sezionabili unipolari

1 P	1 1/2	1	LS601
1 P	1 1/2	10	LR601



non accessoriabile

Portafusibili sezionabili bipolari

1 P + N con cartuccia di neutro	3	1	LS612
2 P	3	1	LS602
2 P	3	5	LR602



non accessoriabile



LR604

Portafusibili sezionabili tripolari

3 P	4 1/2	1	LS603
3 P	4 1/2	3	LR603



non accessoriabile

Portafusibili sezionabili tetrapolari

3 P + N con cartuccia di neutro	6	1	LS604
3 P + N	6	2	LR604



non accessoriabile
con cartuccia di neutro



LS670

Microinterruttore invertitore

5 A - 250 V ~

per portafusibili 14 x 51	unipolare	1	LS670
per portafusibili 14 x 51	tripolare	1	LS671



LS672

Spia di segnalazione

230 V ~

per portafusibili 14 x 51

indica l'assenza della cartuccia e segnala il guasto (fusione della cartuccia)

1	LS672
---	-------