> PRESE INTERBLOCCATE CON FUSIBILI

Unità di uscita																Alimentazione			
Prese interbloccate											Protezioni in uscita					Protezioni in entrata			
N° prese	Tipo	16A				32A			63A		MT					DIFF	Generale		Potenza
											16A				32A	30mA	SEZ	MT	MAX
		2P	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	1P	2P	3P	4P	3P	A	A	A	kW (▲)
4	MBOX 3		2	1			1									63		63	**35**
			1	2			1									63		63	**35**
			2	2												40		32	**18**
			3				1									63	63		**27**
			2				1		1*							63		63	**35**
			1	1			1		1*							63		63	**35**
			1		2			1								63	63		**35**
			2	1	1											63	63		**35**
			3				1									63	63		**27**
			3	1												40	32		**18**
			4													40		32	**6**
			1	1				1		1*						63		63	**35**
			2	1				1								63	63		**35**
			2		1			1								63	63		**35**
			2		2											40		32	**18**
			2	3												40		32	**18**
			2	2			1									63		63	**35**
5	MBOX 3		3	1			1									63		63	**35**
			2	1	1		1									63		63	**35**
			4													40		32	**6**
			2	2		1		1								63		63	**35**
			2		2			1								63		63	**35**

Unità di entrata							
	Con morsettiera			Con spina			
				Spina			
con portella	Morset.	IP66	e pulsante di emergenza IP65	Poli	A	IP66	e pulsante di emergenza IP65
x	3P+N+T	**657.6034-006**	**657.6934-006**	3P+N+T	63	**657.6134-006**	**657.6834-006**
x	3P+N+T	**657.6034-007**	**657.6934-007**				
x	3P+N+T	**657.6034-008**	**657.6934-008**	3P+N+T	63	**657.6134-008**	**657.6834-008**
x	3P+N+T	**657.6034-010**		3P+N+T	32		**657.6834-010**
	3P+N+T	**657.5034-030**					
	3P+N+T	**657.5034-031**					
x	3P+N+T	**657.6034-049**	**657.6934-049**				
x	3P+N+T	**657.6034-056**	**657.6934-056**	3P+N+T	63	**657.6134-056**	**657.6834-056**
x		**657.6034-092**	**657.6934-092**				
x	3P+N+T	**657.6034-109**	**657.6934-109**	3P+N+T	32	**657.6134-109**	**657.6834-109**
	2P+T	**657.6034-113**	**657.6934-113**	2P+T	32	**657.6134-113**	**657.6834-113**
x	3P+N+T	**657.5034-156**					
x	3P+N+T		**657.6934-253**				
x	3P+N+T	**657.6034-273**					
x	3P+N+T			3P+N+T	32	**657.6134-297**	
x	3P+N+T	**657.6035-011**	**657.6935-011**	3P+N+T	32	**657.6135-011**	**657.6835-011**
x	3P+N+T	**657.6035-012**	**657.6935-012**	3P+N+T	63	**657.6135-012**	**657.6835-012**
x	3P+N+T	**657.6035-013**	**657.6935-013**	3P+N+T	63	**657.6135-013**	**657.6835-013**
x	3P+N+T	**657.6035-015**	**657.6935-015**	3P+N+T	63	**657.6135-015**	**657.6835-015**
x	2P+T	**657.6035-065**	**657.6935-065**	2P+T			
x	3P+N+T	**657.6035-087**	**657.6935-087**	3P+N+T	63	**657.6135-087**	**657.6835-087**
x					63	**657.6135-102**	**657.6835-102**

Serie MBOX3

Versioni con prese interbloccate con fusibili, con pulsante di emergenza IP65.

ASC di distribuzione finale
- La protezione alle prese è realizzata prevalentemente con fusibile.
- Prese interbloccate disponibili: Serie OMNIA con fusibili (fam. 406), Serie ADVANCE 2 con fusibili (fam. 563).
- Questi quadri sono forniti con dispositivo prova fusibili.
- Le versioni con morsettiera sono fornite con kit staffe fissaggio a muro.
- Le versioni con cavo e spina sono fornite con kit supporto cavo (solo MBOX2).
- A richiesta sono disponibili anche versioni con interruttore differenziale "Tipo A".

Legenda
MT = Interruttore magnetotermico
DIFF = Interruttore differenziale puro
SEZ = Sezionatore
(*) Presa senza fusibili (già protetta dall'interruttore generale).
(▲) Potenza prelevabile non in servizio continuo.

Night & Day
Di serie su tutte le versioni MBOX3 e MBOX5.
A richiesta sulle versioni MBOX2.

NORMA EUROPEA EN 60 439-4 Cei 17-13/4
ASC Apparecchiature assiemate per cantiere