2.19 Scheda a Relè

CIOP4 / CIOP8

- Certificato secondo EN54
- Autoindirizzamento
- Alimentazione dal circuito
- Porta RS232 per programmazione in locale
- Modulo isolatore incorporato
- Indirizzo singolo
- Versione a 4 ingressi e 4 uscite
- Versione a 4 ingressi e 8 uscite
- La versione PCB comprende 4 ingressi:
  - Reset - Annullamento - Evacuazione - Prova
- 16 impostazioni per uscita
- Tipologia di attivazione: incendio, guasto, disattivazione, prova, preallarme, FRE, FPE, reset

	CIOP4	CIOP8
Descrizione	4 Ingressi + 4 Uscite	4 Ingressi + 8 Uscite
Specifiche Tecniche		
Tensione di Funzionamento	da 24 Vcc a 30 Vcc	da 24 Vcc a 30 Vcc
Tensione di Funzion. Circuito	da 18 Vcc a 30 Vcc	da 18 Vcc a 30 Vcc
Corrente	1A (max)	1A (max)
Corrente in Standby	6mA (nom)	6mA (nom)
Ambientali		
Umidità (senza condensazione)	da 0 a 95% RH	da 0 a 95% RH
Fisiche		
Struttura	Contenitore- ABS	Contenitore- ABS
Peso	0,6kg	0,6kg
Protezione Ingressi	Contenitore- IP65	Contenitore- IP65

Dimensioni



H (mm)	W (mm)	D (mm)
180	244	63

CIOP4 / CIOP8

Scheda a Relè

Queste schede a relè sono adatte per la commutazione a bassissima tensione (massimo 24 Vcc a 1A), attraverso un set di contatti relè interdipendenti.
Ciascuna uscita può essere programmata per una serie di attivazioni quali disattivazione, guasto, incendio, prova pannello, prova preallarme zona, apparecchiature di controllo incendio, apparecchiature di protezione incendio e reset con un massimo di 16 fonti di attivazione diverse per ciascuna uscita. La fonte di attivazione può essere globale, per centrale, per circuito, per zona o per indirizzo.
La logica può essere su funzione OR ed AND. Queste unità dispongono di ulteriori 4 ingressi che possono attivare una funzione di reset, tacitamento, evacuazione e di test.
Possono essere configurati utilizzando il software di programmazione Site Installer utilizzando la porta RS232.

Vantaggi

- Installazione semplice e rapida
- Possibilità di inserire terminali per facilitare i collegamenti
- Programmabile mediante software Site Installer



Codici ordinazione

CIOP4	Scheda a Relè 4 Ingressi + 4 Uscite
CIOP8	Scheda a Relè 8 Ingressi + 8 Uscite