

## REEL 900 LED

LED 2835 Striscia LED 24V 5 metri flessibile

LED 2835 LED strip 24V 5 meters flexible

### Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Applicabile su tutte le superfici  
Applicable on all surfaces



### Tensione costante / Constant voltage:

- Tensione costante: utilizzare converter 24V. Vedere sezione "drivers" catalogo generale  
Constant voltage: use 24V converter. See "drivers" section in general catalogue



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen	Kelvin	Nr. LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Adesiva Adhesive	PKG
REEL900IP20BC	14.4W/MT	24V DC	1800 Lm\mt	3000K	180 Led/mt	>80Ra	120°	IP 20	Bianco / White	SI	1/40
REEL900IP20BN	14.4W/MT	24V DC	1900 Lm\mt	4000K	180 Led/mt	>80Ra	120°	IP 20	Bianco / White	SI	1/40
REEL900IP20BF	14.4W/MT	24V DC	2000 Lm\mt	6400K	180 Led/mt	>80Ra	120°	IP20	Bianco / White	SI	1/40
REEL900IP64BC	14.4W/MT	24V DC	1800 Lm\mt	3000K	180 Led/mt	>80Ra	120°	IP 64	Bianco / White	SI	1/40
REEL900IP64BN	14.4W/MT	24V DC	1900 Lm\mt	4000K	180 Led/mt	>80Ra	120°	IP 64	Bianco / White	SI	1/40
REEL900IP64BF	14.4W/MT	24V DC	2000 Lm\mt	6400K	180 Led/mt	>80Ra	120°	IP 64	Bianco / White	SI	1/40

### Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks