PRESE INDUSTRIALI

Serie MBOX

		UNITÀ DI USCITA															ALIMENTAZIONE			
		PRESE INDUSTRIALI										PROTEZIONI IN USCITA					PROTEZIONI IN ENTRATA			
		16A					32A			63A		MT					DIFF	Generale		Potenza
		(*)										16A				32A				
N° prese	Tipo	2P+T	2P	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	1P	2P	3P	4P	3P	30mA	SEZ	MT	MAX
																	A	A	A	kW (▲)
6	MBOX2			6													25		16	3
				4	2												25		16	9
				3	3												25		16	9
				6									6				40		32	18
				4	2								3	1			40		32	18
				3	3								3	1			40		32	18
				5	1								3	1			40		32	18
		1		5													25		16	3
		1		4	1								3	1			40		32	18
9	MBOX3			9								9					63		63	35
				5	2	2						5		2			63		63	35
				3	2	2		1	1			3		2		2	63		63	35
		2		7								9					63		63	35
		1		4	2	2						5		2			63		63	35
		1		2	2	2		1	1			3		2		2	63		63	35

(*) Presa standard, domestico Serie DOMOPLUS.

	UNITÀ DI ENTRATA						
	CON MORSETTIERA			CON SPINA			
				Spina			
con portella	Morset.	IP66	e pulsante di emergenza IP65	Poli	A	IP66	e pulsante di emergenza IP65
	2P+T	656.7026-636	656.7926-636	2P+T	16	656.7126-636	656.7826-636
	3P+N+T	656.7026-637	656.7926-637	3P+N+T	16	656.7126-637	656.7826-637
	3P+N+T	656.7026-638	656.7926-638	3P+N+T	16	656.7126-638	656.7826-638
	3P+N+T	656.7026-639	656.7926-639	3P+N+T	32	656.7126-639	656.7826-639
	3P+N+T	656.7026-640	656.7926-640	3P+N+T	32	656.7126-640	656.7826-640
	3P+N+T	656.7026-641	656.7926-641	3P+N+T	32	656.7126-641	656.7826-641
	3P+N+T	656.7026-642	656.7926-642	3P+N+T	32	656.7126-642	656.7826-642
				2P+T	16		656.7826-1140
				3P+N+T	32		656.7826-1141
X				3P+N+T	63		657.8839-825
X				3P+N+T	63		657.8839-826
X				3P+N+T	63		657.8839-827
X				3P+N+T	63		657.8839-1137
X				3P+N+T	63		657.8839-1138
X				3P+N+T	63		657.8839-1139

ScameOnLine

Scopri la **nuova applicazione** direttamente sul web.
www.scame.com/CombiFinder.asp

COMBIFINDER

Ti consente di trovare rapidamente un quadro già assemblato, certificato e pronto all'uso!

Soluzioni rapide su misura! Per informazioni:

Numero Verde 800-018009

Serie MBOX2

Versione con 6 prese industriali serie Eureka con pulsante di emergenza - IP65.

Serie MBOX3

Versione con 7 prese industriali e 2 prese domestiche Serie DOMOPLUS, con pulsante di emergenza - IP65.

ASC di distribuzione finale

- La protezione alle prese è realizzata prevalentemente con interruttore magnetotermico.
- Prese disponibili: Serie EUREKA.
- Le versioni con morsettiera sono fornite con kit staffe fissaggio a muro.
- Le versioni con cavo e spina sono fornite con kit supporto cavo (solo MBOX2).
- A richiesta sono disponibili anche versioni con interruttore differenziale "Tipo A".

MT = Interruttore magnetotermico
DIFF = Interruttore differenziale puro
SEZ = Sezionatore
(▲) Potenza prelevabile non in servizio continuo.

Night & Day
Di serie su tutte le versioni MBOX3 e MBOX5.
A richiesta sulle versioni MBOX2.

NORMA EUROPEA EN 60 439-4 CEI 17-13/4 ASC Apparecchiature assiemate per cantiere